

# *MicroQ pro meghajtóprogram telepítési útmutató*

## **1. A meghajtóprogram telepítése**

A kamerához tartozó összes illesztőprogram egy csomagban kerülhet telepítésre. A telepítéshez csak a következőkben leírt lépések követésére van szükség.

**Megjegyzés:** Amennyiben a meghajtóprogram telepítése előtt csatlakoztatja a kamerát a számítógéphez, a Windows rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott új eszközt, és az „Új hardver varázsló” ablak jelenik meg. Ebben az esetben szakítsa meg az automatikus telepítést a *Mégse* gomb lenyomásával. Ennek elmulasztása esetén az illesztőprogram későbbi telepítése esetleg nem sikerül. Kövesse a következő lépéseket:

- 1 másolja a mellékelt lemezen található ToupCam.exe fájlt a számítógépre.
- 2 kattintson duplán a fájlra. Ennek hatására az illesztőprogram telepítője elindul.
- 3 Kattintson a *Tovább* gombra.
- 4 A megjelenő listában válassza ki a megfelelő kamerát, illetve vegye le a kijelölést mindazon mindazon típusokról, amelyekkel nem rendelkezik, hogy azon kamerák szoftverei ne kerüljenek telepítésre.
- 5 A megjelenő ablakban módosíthatja a telepítendő szoftver elérési útvonalát, de ajánlott megtartani az alapértelmezett értéket. Ez követően kattintson az *Install (Telepítés)* gombra.
- 6 A megjelenő dialógusablakban kattintson az *Install* gombra.
- 7 A megjelenő újabb ablakban nyomon követheti a telepítés folyamatát.
- 8 A telepítés befejezéséről egy újabb ablak értesít (Completing the ToupCam 2.0 Setup Wizard). Kattintson a *Finish* gombra a telepítés befejezéséhez.

Az illesztőprogram telepítése ezzel a lépéssel minden, Windows XP-nél újabb kiadású operációs rendszer esetében (pl. Windows Vista, Windows 7) véget ért. Windows XP esetében az alábbiakban leírt lépések elvégzésére van még szükség.

## **2. További lépések Windows XP-re történő telepítéshez**

- 1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a kamera a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a kábelét, majd csatlakoztassa ismét)
- 2 Ismét megjelenik az *Új hardver varázsló* ablak. Válassza ki a „*Nem, most nem*” (*No, not this time*) opciót, majd kattintson a *Tovább* gombra.
- 3 Válassza a *Telepítsen listából vagy adott helyről (haladóknak)* (*Install from a list or specific location (Advanced)*) opciót.
- 4 A megjelenő ablakban válassza ki a *Nincs keresés...* (*Don't search...*) opciót, majd nyomja le a *Tovább* gombot.
- 5 A megjelenő ablakban jelölje be a *Kompatibilis eszközök mutatása* (*Show compatible hardware*) opciót, majd válassza ki a kamera típusának megfelelő meghajtóprogramot, végül kattintson a *Tovább* gombra.
- 6 A megjelenő ablak mutatja a szükséges fájlok másolásának előrehaladtát. Időnként figyelmeztető ablak jelenhet meg, amely arról értesít, hogy a meghajtóprogram nem esett át a Windows Logo tesztelési proceduráján. Ilyen esetekben kattintson a *Telepítés folytatása* gombra, majd várja meg a telepítés befejeződését.

- 7 A telepítés befejezését egy újabb ablak jelzi, amelyet a *Befejezés* gombra való kattintással zárhat be.

### **3. A telepített meghajtóprogram ellenőrzése (Windows XP-nél későbbi rendszereken)**

A telepítés befejezését követően győződjön meg róla, hogy a meghajtóprogram megfelelően felkerült a számítógépre. Kövesse a következő lépéseket:

- 1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a kábel, majd csatlakoztassa újra a kamerát)
- 2 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon levő *Számítógép (Computer)* ikonra, majd a megjelenő menüben válassza a *Tulajdonságok (Properties)* menüpontot.
- 3 A megjelenő ablak bal felső részében kattintson az *Eszközkezelő (Device Manager)* hivatkozásra.
- 4 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt ezeket a képpalkotó eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki a *Tulajdonságok (Properties)* menüpontot.
- 5 Amennyiben a megjelenő ablak státuszsorában az *Eszköz megfelelően működik (This device is working properly)* szöveg olvasható, a kamera illesztőprogramjának telepítése megfelelően sikerült.

### **4. A telepített meghajtóprogram ellenőrzése Windows XP-n**

- 1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a kábel, majd csatlakoztassa újra a kamerát)
- 2 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon levő *Számítógép (Computer)* ikonra, majd a megjelenő menüben válassza a *Tulajdonságok (Properties)* menüpontot.
- 3 A megjelenő ablakban válassza ki a *Hardver (Hardware)* fület, majd kattintson az *Eszközkezelő (Device Manager)* gombra.
- 4 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt ezeket a képpalkotó eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki a *Tulajdonságok (Properties)* menüpontot.
- 5 Amennyiben a megjelenő ablak státuszsorában az *Eszköz megfelelően működik (This device is working properly)* szöveg olvasható, a kamera illesztőprogramjának telepítése megfelelően sikerült.

### **5. Az illesztőprogram törlése**

Általában nem szükséges az illesztőprogram törlése. Mindahányszor egy újabb változat telepítésére kerül sor, a régi meghajtóprogram fájljai automatikusan felülíródnak.

Amennyiben szükség lenne az illesztőprogram eltávolítására, kövesse a következő lépéseket:

- 1 Lépjen be (pl. a Windows Intéző használatával) a meghajtóprogramot tartalmazó könyvtárba (általában: C:\Program Files\ToupTek\ToupCam\), majd kattintson duplán az *uninst.exe* fájlra.

- 2 A megjelenő ablakban az eltávolításhoz kattintson az *Uninstall* gombra.
- 3 A megjelenő ablakban nyomon követheti az illesztőprogram és fájljainak eltávolítását.
- 4 Az illesztőprogram eltávolításának sikerességéről egy újabb ablak tájékoztat, melyből a *Befejezés* gombra kattintva léphet ki.

Ezzel a lépéssel Windows XP rendszerek esetében az illesztőprogram eltávolítása sikeresen befejeződött. Windows XP-nél későbbi rendszerek esetében a következő lépéseket is végre kell hajtania:

- 5 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon található *Számítógép (Computer)* ikonra, majd a megjelenő menüben válassza a *Tulajdonságok (Properties)* menüpontot.
- 6 A megjelenő ablakban kattintson az *Eszközkezelő (Device Manager)* hivatkozásra.
- 7 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt ezeket a képzelt eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki az *Eltávolítás (Uninstall)* menüpontot. E lépés végrehajtása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kamera csatlakoztatva van a számítógéphez.
- 8 A megjelenő ablakban jelölje be a fájlok eltávolítására vonatkozó jelölőnégyzetet, majd végezze el az illesztőprogram eltávolítását az *OK* gombra kattintással.